



شرکت مهندسی طب داخلی پیشرو

TEB DAKHELI PISHRO ENG Co. Ltd

نکات مهم در کار با پروسسور EPK-i7000 پتاکس

- این پروسسور باید با توجه به دستور العملها و شرایط عملیاتی توصیف شده در دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد. عدم انجام این موارد منجر به بخاطر افتادن ایمنی کار و همچنین باعث آسیب دیدگی و یا خرابی پروسسور می‌گردد. لذا **قبل از هر کاری دفترچه راهنمای کار با پروسسور را به دقت مطالعه نمایید** و در صورت داشتن هرگونه مشکلی با واحد پشتیبانی پتاکس به شماره تلفن ۰۲۱-۲۲۲۵۵۴۲۱ تماس حاصل نمایید.

- حتماً برای پروسسور از استابلایزر با توان حداقل 2KVA استفاده کنید و هیچ سیستم دیگری را به این استابلایزر متصل ننمایید (مانند کوترو....) و برای ایمنی بیشتر پروسسور باید به اتصال گراند(اتصال زمین در تجهیزات الکترونیکی) متصل گردد.

- **عمل لامپ این پروسسور ۵۰۰ ساعت می‌باشد.** همواره نشانگر عمر لامپ روی پنل جلو را قبل از کار بازبینی کرده تا در وضعیت سبز رنگ باشد و چنانچه قرمز شد حتماً با واحد سرویس تماس حاصل نمایید.

- از روشن گذاشتن بی دلیل لامپ خودداری کنید و هرگز بطور مستقیم به نور آن نگاه نکنید.

- برای جلوگیری از هرگونه آسیب به پنل جلو پروسسور از تماس پنل با هرگونه اشیاء تیز و یا فشار هر شی دیگر خودداری کنید.

- اجازه ندهید که کابل برق پروسسور پیچ خورده، خم شده و یا کشیده شود و اطمینان حاصل کنید که تمامی کابلها و اتصالات به درستی و ایمن متصل شده اند.

- تمام سطوح و کابل و لوازم جانبی و ... را با گاز استریلی که کمی مرطوب شده با الکل است تمیز نمایید.

- مطمئن شوید که دریچه های تهویه توسط مایعات، خیس و یا مرطوب نباشند و دریچه های هوای کنار پروسسور را هیچگاه مسدود نکنید.

- این پروسسور هرگز در محلهایی که در معرض نور مستقیم خورشید و همچنین دمای بالا، رطوبت، گرد و غبار و نمک و گازها و مواد شیمیایی قابل اشتعال یا منفجره و یا امکان حمل و نقل و یا لرزش و تکان وجود دارد نمی باشد نصب گردد.

- پس از اتصال آندوسکوپ به پروسسور اطمینان حاصل کنید که اهرم قفل کننده کانکتور محکم و ایمن قفل شده است.

- **در زمان تعویض آندوسکوپ پروسسور را خاموش نموده و جداسازی را با کلید Scope Eject انجام دهید.**

- همواره بخش Brightness روی پنل جلو را کنترل نمایید تا نمایشگرهای آن در وضعیت Auto و Ave باشند.

- همواره مطمئن شوید که کلید shutter (در کی بورد پتاکس با همین نام کلیدی روی صفحه کلید وجود دارد و در سایر کی بوردهای تجاری و استاندارد این کلید F5 است) در حالت OFF باشد چون اگر Shutter در وضعیت ON باشد میزان شدت

نور بخصوص در عمق تصویر به شدت کم خواهد بود.

واحد خدمات پس از فروش

تهران ، خیابان میرداماد ، خیابان نفت شمالی ، شماره ۲۲۱
تلفن: ۰۲۱/۲۲۲۵۵۴۲۱/۵ فکس: ۰۲۱/۲۲۲۵۸۵۴۷
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۳۸۳۵



No.221,Mirdamad Ave.Tehran Iran
Tel.: +(98 21)22255421 Fax: +(98 21) 22258547
Email: info@flipflopgrp.com